PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-069908

(43)Date of publication of application: 08.03.1990

(51)Int.CI.

H01F 15/00 H01G 4/40

(21)Application number: 63-222028

11010 4740

(00) Data as 5 511 and

(71)Applicant: MITSUI PETROCHEM IND LTD

(22)Date of filing:

05.09.1988

(72)Inventor: UEDA YASUSHI


(54) INDUCTOR USED ALSO AS CAPACITOR

(57)Abstract

PURPOSE: To obtain an inductor used also as a capacitor by alternately laminating annular thin plats made of amorphous metal and thin dielectric plates, providing electrodes in a zigzag manner on the metal plates, and winding a conductor on the laminated metal plates as an inductor.

CONSTITUTION: A thin plate 1 of amorphous metal having an outer diameter D1, an inner diameter D2 and a protrusion 1a including a protruding length for a terminal is prepared. The metal includes Fe-B-Si or Co-Mn-Ni-B, etc. Thin dielectric plates 2 such as sheets for a transformer and the plates 1 are alternately superposed, the plates 1 are connected in parallel by the protrusion 1a to form electrodes 3, 4. A lead 5 is wound on a laminate to complete it. According to this structure, an inductor used also as a capacitor which can form a circuit having high accuracy and high stability even in a high frequency range can be obtained.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

平2-69908

⑤Int. Cl. 5

識別記号

D

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)3月8日

H 01 F 15/00 H 01 G 4/40

3 2 1

6447-5E 7048-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

コンデンサ兼用インダクタ

②特 顧 昭63-222028

②出 顧 昭63(1988) 9月5日

@発明者 上 田

康 千葉県市原市千種海岸3番地 三井石油化学工業株式会社

内

勿出 願 人 三并石油化学工業株式

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

会社

仰代 理 人 <u>弁理士</u> 佐藤 宗徳 外1名

明細質

1. 発明の名称

コンデンサ兼用インダクタ

2. 特許請求の範囲

(1) リング状に形成したアモルファス金属製薄板1と誘電体薄板2とを交互に積層し、互い違いに位配する前記アモルファス金属製薄板1に失々電磁3、4を設けてコンデンサとし、一方、積層した金属製薄板1に導線5を巻回してインダクタとしたことを特徴とするコンデンサ兼用インダクタ。

3. 発明の詳細な説明

〔塵葉上の利用分野〕

本発明はコンデンサ兼用インダクタに係り、コンデンサとコイルとの両方の特性を兼備したものに関する。

〔従来の技術〕

コンデンサやコイルは夫々容量性や誘導性のリアクタンスを有する受動業子であるが、厳密にはコンデンサにも誘導性リアクタンスがあり、一方、

コイルにも容量性リアクタンスがあることが知られている。

しかしこの性質は素子の構造上副次的に発現するものであり、またその値は無視できるほどに小さいために製造工程でその数値が管理されることはなく素子により大きなパラツキがある。したがってこのような副次的なリアクタンス分を積極的に利用することはない。

このことから、例えば、LC発振器等の共振回路を構成する場合等には予め飲値が明確であるコンデンサとコイルとを組み合わせるのが一般的である。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、前記した従来のものにおいては、各独立した素子間を接続する必要があるため、UHF 帯以上の高周波においてはこの配線が誘導性リア クタンスを呈し、発振周波数の不安定要因となる。

さらに、配線の容量性リアクタンスの影響も無 視できない値となるため、実際の回路では共振点 が設計値とずれてしまう實れがある。また各衆子 の経年変化による共振点のずれも無視できない。

本発明は前記事項に鑑みてなされたもので、容置性及び誘導性のいずれのリアクタンスも備えているとともに、その数値を正確に管理することができ、高周波域においても特定及び安定性の高い回路を構成できるようにしたコンデンサ兼用インダクタを提供することを技術的課題とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は前紀技術的課題を解決するために、以下のような権政とした。

即ち、リング状に形成したアモルファス金属製 薄板 1 と誘電体薄板 2 とを交互に装履する。

そして、互い違いに位置する前記アモルファス 金属製薄板 1 に夫々覧極 3 、 4 を数けてコンデン サとする。

ー方、後隔した金属製薄板)に導線 5 を巻回してインダクタとする。

(作用)

7

前記電極3、4と導線5の両端とを失々並列または直列に接続することにより共振回路等を構成

- B-

高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ1-ブテン、ポリ4-メチルー1-ペンテンあるいは エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル - 」 - ペンテン等のα - オレフィン同士のランダ ムあるいはプロック共重合体等のポリオレフィン、 エチレン、アクリル酸共量合体、エチレン、酢酸 ビニル共軍合体、エチレン、ビニルアルコール共 重合体、エチレン、塩化ビニル共宜合体等のエチ レン、ビニル化合物共工合体、ポリスチレン、ア クリロニトリル、スチレン共置合体、ABS、メ タクリル酸メチル、スチレン共置合体、αーメチ ルスチレン、スチレン共重合体等のスチレン系樹 脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、塩化 ビニル、塩化ビニリテン共重合体、ポリアクリル 酸メチル、ポリメタクリル酸メチル等のポリビニ ル化合物、ナイロン6、ナイロン6 - 6、ナイロ ン 6 - 10、ナイロン11、ナイロン12等のポリアミ ド、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレン テレフタレート等の熱可塑性ポリエステル、ポリ カーポネート、ポリフェニレンオキサイド、その することができ、それら誘導性及び容量性リアク タンスの数値を夫々正確に設定することができる。 また、従来、コイルとコンデンサとの頃の配線 の長さが関風となっていたが、この素子では配線

の及さが問題となっていたが、この衆子では配線 を大幅に短轍できるため高周波域においても特定 及び安定性が高い。

前記アモルファス金属としては、Fe - B. Fe - B - C. Fe - Co - B - Si . Fe - B - Si - C. Fe - B - Si - C. Fe - B - Si - C. Fe - Ni - Mo - B 等のFe 系、Co - B. Co - Fe - Ni - B - Si . Co - Fe - Si - B. Co - Fe - Ni - B - Si . Co - Fe - Mn - Ni - B - Si . Co - Fe - Mn - Ni - B - Si . Co - Fe - Mn - Ni - B - Si . Co - Fe - Mn - Ni - B - Si . Co - Fe - Mn - Ni - B - Si . Co - Fe - Mn - Ni - B . 等のCo 系のもの等が例示でき

また、誘電体酵板2としては実施例で用いた変 E器用紙、雲母等の鉱物酵類の他、合成樹脂を使 用することができ、例えば、熱可塑性樹脂として、 結晶性、非晶性を関わず、低密度ポリエチレン、

-- 4 --

他、ポリパラキシリレン系、ポリモノクロロパラキシリレン系、ポリジクロロパラキシリレン系、ポリウロロパラキシリレン系、ポリウレタン系、シリコン系、あるいはそれらの混合物が挙げられるが誘電率等を勘案して適宜決定する。

(実施例)

本発明の実施例を第1図及び第2図に基づいて説明する。

金属製薄板 1 は 2 6 0 5 S - 2 アモルファス金属 (日本非結晶金属株式会社製の F e - B - S l 系アモルファス金属の品名、 商標名メトグラス)でリング状に形成したものであり、 板厚 2 0 μ m 、外径 D l が 4 0 mm、 内径 D 2 が 2 3 mmとなっている。また、 端子を付けるための 突起 l aが 延出されており、モの突出長日は 1 0 mmになっている。

前記金属製券板 1 は 1 6 枚機層されており、各金属製券板 1 間には変圧器用紙からなる誘電体移板 2 が介様されている。前記金属製酵板 1 には夫々突起 1 a が形成されており、互い逃いに位置する前記アモルファス金属製酵板 1 を夫々電概 3 . 4

によって並列接続してある。

一方、股層した金属製苺板 I には所謂トロイダルトランスと同様の手法で導線 5 を巻回してあり、その巻回数は 1 0 0 回となっている。

そして、金属製薄板 1 を積層してなるインダクタと、導線 5 を巻回してなるコンデンサを、相互に独立した状態のままでイングクタのインダクタンス、コンデンサのキャパシタンスを各周波数毎に計測した結果以下の第 1 表のデータを得た。

(本頁、以下余白)

第1表

キャパシタンス	周波数	インダクタンス
[µF]	[[kHz]	Lx(uH)
1 . 6	1E+00	7.083E+02
1.6	2E+00	6.983E+02
1.6	5£+00	6.680E+02
1.4	1E+01	6.286E+02
1.3	2E+01	5.753E+02
1.3	5E+01	4, 8·10E+02
1.2	1E+02	3.991E+02
1 . 2	2E+02	3.284E+02
1.2	5 E + 0 2	2.876E+02
1.2	1 E + 0 3	3.591E+02
1.0	2E+03	1.980E+04
1.3	5E+03	-4.600E+01
2.3	1E+04	-8.402E+00

外径=40.00[mm]、 内径=23.00[mm]、 高さ=0.32[mm] 巻線数(インダクタ用)=100[TURN]、 測定器の発信電圧=1[Y]

-7-

この余子ではしC回路が遅いに直交しているので相互干渉がなく安定した動作が可能である。

また、コンデンサとコイルとを組み合わせる場合に比較して大幅な小形化を図ることができ、回路の集積化が容易となる。

そして、第2図のように、電極3、4と導線5の両端とを並列接続すれば、LC並列共振回路を 構成できる。

なお、アモルファス金隅としては前記したものに限らず、2605S-3A(日本非結晶金属株式会社製のFB-B-SI 系アモルファス金属の品名、商標名メトグラス)を使用することもできる。

また、前記実施例では、互い違いに位置するアモルファス会属製酵板1を夫々電極3、4によって並列接続したものであるが、アモルファス会属製酵板1を2枚だけ積層する場合には上下の金属製酵板1に夫々電極3、4を積層すればよい。

さらに、 電極3. 4 と導線 5 の 両端とを並列接 終し、 L C 並列共振回路を構成できるとしたが、 -8-

この例に限らず電極 3 , 4 と導線 5 の両端とを直列接続し、LC直列共振回路を構成してもよいことは勿論である。

〔発明の効果〕

本発明によれば、1つの素子で容量性及び誘導性のいずれのリアクタンスをも得ることができるため共振回路等の電気回路を容易に構成することができる。

また、数値を正確に設定することができるとと もに、配線を大幅に短縮できることから高周波域 においても精度及び安定性の高い能動回路を構成 することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明の実施例を示し、第 1 図は金属製薄板の斜視図、第2 図は積層状態の 斜視図である。


1 … 金属製料板、

2 … 誘電体薄板、


3 , 4 … 電極、

5 … 導線。

第 1 図



第 2 図



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox